

Agregat prądowórczy FOGO FH 6000



Opis produktu

Parametry techniczne :

Napięcie 3 fazowe 400 V 50 Hz
Moc maksymalna 5,5 kVA /4,4kW

Moc znamionowa 5 kVA / 4 kW

Prąd znamionowy 7,2 A 7,2 A

Napięcie 1 fazowe 230V 50Hz

Moc maksymalna 3,7 kW 3,1 kW

Moc znamionowa 3,3 kW 2,8 kW

Napięcie znamionowe 230 V 50 Hz

Prąd znamionowy 14,3 A 12,2A

Moc akustyczna Lwa 97 dB(A)

Wymiary dł x szer x wys 790 x 600 x 645 mm

Pojemność zbiornika 5,3 l

Spalanie przy mocy 75% 2,2 l/h

Waga 73kg