

Link do produktu: <http://www.systemplus.sklep.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-4001-r-p-2854.html>

Agregat prądotwórczy FOGO FH 4001 R



Opis produktu

Agregat Fogo FH 4001 R ze stabilizacją napięcia

Przenośny, jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 4,2 kW - mocy znamionowej 3,8 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy HONDA GX270 o mocy 9,0 KM, masa urządzenia nie przekracza 57 kg.

Agregaty stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Wyposażenie standardowe:

Wyłącznik przy braku oleju

2 gniazda 1~ 16A

Ochrona termiczna generatora

PARAMETRY TECHNICZNE

ProducentFOGO

Typagregat prądotwórczy przenośny

Moc maksymalna4.20 kVA

Moc znamionowa jednofazowa3.80 kW~1

Prąd znamionowy ~116.50 A

Napięcie znamionowe230V - 50 Hz

Wymiary650x470x510 mm

Ciśnienie akustyczne96 db(A)

Rodzaj prądnicySynchroniczna - +5/-10%

Stopień ochronyIP 23

Ciężar56 kg

SilnikHonda

Typ silnikaGX270

Rodzaj paliwabenzyna

Moc silnika9 KM

Moc silnika5.70 kW

Rozruchręczny

Pojemność zbiornika paliwa5.30 L

Zużycie paliwa przy 75% obciążenia 2.2l/h